



AMP400FP

Amperi





Para impulsionar é preciso transformar

Somos o lugar onde as pessoas em busca de segurança e eficiência produtiva se encontram com as soluções elétricas de alta confiabilidade.

Dividimos nossas habilidades e competências técnicas com profundo conhecimento do setor elétrico brasileiro e, assim, quase como um caminho certo a seguir, abrimos as portas para a pesquisa e desenvolvimento de produtos próprios, todos com absoluta certeza de solução para o setor que vivenciamos.



Ferramentas Profissionais

Atendemos as demanda do setor de energia com ferramentas e equipamentos para o bem-estar nas atividades humanas, com ganhos tangíveis em ergonomia, em segurança elétrica e normatização para o ambiente de trabalho.





Especificações de produto



NOVA TECNOLOGIA DE MOTOR SEM ESCOVAS

AMP400FP



Botão de acionamento

Botão único para acionamento do sistema com retorno automático



Display

Display OLED para leitura de status da ferramenta



Motor sem escova

Maior durabilidade e segurança



MAIOR
VIDA ÚTIL



MAIOR
POTÊNCIA

+30%

MAIOR
AUTONOMIA



MAIOR
SEGURANÇA

AMP400FP

ALICATE DE COMPRESSÃO A BATERIA 120kN

Cabeçote com rotação de 350°

Suporte para bandola

Botão de acionamento

Botão de retração manual

Material com maior aderência

Display OLED

Bateria Lítio 18V compatível Makita®





ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: AMP400FP

ESPECIFICAÇÕES	
Força de Compressão	120 kN
Abertura do Cabeçote	42 mm
Capacidade de Compressão	16-400 mm ²
Tempo de Compressão	5-8s
Número de Compressões por bateria 4 Ah	120 (Cu 150mm ²)
Ângulo de rotação do cabeçote	350°
Tipo da Bateria	18V Li-ion
Marca da Bateria	Makita
Capacidade da Bateria	4 Ah
Tensão do Carregador	110-240V
Tipo do Carregador	Mesa simples
Tempo de Recarga	80min
Temperatura de Operação da Ferramenta	-10°C to 40°C
GERAL	
Sistema de Pistão	Dupla velocidade
Retorno Automático do Pistão	SIM
Sensor de Pressão com relatório	Opcional
Contador de Operações	SIM
Display de Leitura	OLED
Conectividade	Opcional
LED iluminação área de trabalho	SIM
LED indicador de falha operacional	SIM
Alarme Sonoro de falha	SIM
Botão de retração manual	SIM
Indicador de Bateria Baixa	SIM
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensões (CxAxL)	424x323x83 mm
Peso (Com bateria)	7,3 Kg

COMPOSIÇÃO DA MALETA - CÓDIGO AMP400FP

Item	Descrição	Qtd
01	Ferramenta Amperi AMP400FP	1
02	Bateria Amperi 18V / 4 Ah	2
03	Carregador de Bateria Amperi - 1 slot - 3A	1
04	Cabo de força CA tomada padrão Brasileiro	1
05	Bandola de segurança	1
06	Maleta de acondicionamento	1
07	1 jogo com 12 pares de matrizes hexagonais nas medidas 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm2	1



Inteligência Amperi

Flexibilidade e normatização para as indústrias brasileiras

- Atendimento técnico especializado em elétrica indústria
- Suprimentos elétricos, referências em segurança
- Soluções elétrica exclusivas para adequação ABNT e NRs
- Rede de parceiros para distribuição nacional
- Assistência no Brasil com 2 anos de garantias nos produtos
- Suporte técnico com treinamentos





R. Joaquim Francisco Castelar, 55.
Fazenda Santa Cândida - Campinas-SP.
CEP 13087-550.

comercial@amperi.com.br

(19) 3367-8775 | (19) 99687-1732 (Whatsapp)